

Navodila za uporabo tipkovnice za PIN kodo Nuki Keypad

Barva	Črna
Napajanje	2x CR2032 baterija (priloženi)
Življenjska doba baterij	cca. 2 leti (8 do 10 odklepanj na dan)
Komunikacija	Bluetooth 5.0
Bluetooth doseg	≤ 10m, odvisno od vašega objekta
Zaščita	IP 65 (odporno na prah in vlago)
Možnosti delovanja	6-mestne dostopne kode za zaklepanje
Največje število možnih PIN kod	200
Varnost	Enkripcija End-to-End s Challenge-Response (enako kot e-bančništvo)
Temperatura delovanja	-20°C do +70°C
Poreklo	Kitajska
Dimenzije	90 x 30 x 15 mm
Teža	80 g

Vsebina paketa	Količina	Opomba
Keypad	1	
Navodila za uporabo	1	
Material za pritrditev	1	2 vijaka, 2 vložka in 2 zaščitni gumici

Pravilna uporaba

PIN tipkovnica Nuki Keypad je primerna za uporabo s pametnimi ključavnicami Nuki Smart Lock ter z napravo Nuki Opener. Naprava je primerna za uporabo tudi v zunanjih prostorih, saj je odporna na prah in vlago. Priporočljivo je le, da je pod streho in ni izpostavljena direktnim sončnim žarkom.

Za namestitev z lepljivo blazinico mora biti površina čista, nemastna, brez prahu in umazanije. Tipkovnico lahko tudi privijate na steno s priloženimi vijaki.

Namestitev tipkovnice

- 1) Poženite aplikacijo Nuki na telefonu
- 2) Tapnite na oranžne črtice levo zgoraj in izberete *Manage my Devices*
- 3) Tapnite na *Keypad*
- 4) Tapnite na *Manage Keypad* (»Nastavite napravo Keypad«)
- 5) Pritisnite tipko za vrnitev (<-) na Nuki tipkovnici za vsaj 5 sekund dokler ne začnejo vse lučke utripati
- 6) Enter the security code to manage the keypad (»Vnesite varnostno kodo za upravljanje naprave«)
Pomembno: Kodo si morate zapomniti. V primeru, da jo pozabite, je potrebno kontaktirati proizvajalca z računom in veljavno garancijo, da napravo ponovno odklenejo.
- 7) Za povezavo s pametno ključavnico tapnite na *Pair now*, za nastavitve naprave pa *Settings*
- 8) Ko opravite z vsem, tapnite kljukico desno zgoraj

Ponastavitev tovarniških nastavitvev

- 1) Izvedite prvih pet točk iz *Namestitev tipkovnice*
- 2) Tapnite na *Factory reset*
- 3) Izberite čisto spodaj *Reset now* in sledite navodilom

Posodobitev

- 1) Izvedite prvih pet točk iz *Namestitev tipkovnice*
- 2) Tapnite na *Firmware update*
- 3) Če je posodobitev na voljo, tapnite *Install now* (imeti morate dostop do internetne povezave na telefonu)

Nastavitev svetlosti tipkovnice

- 1) Izvedite prvih pet točk iz *Namestitev tipkovnice*
- 2) Z drsnikom, v predelu *Brightness*, nastavite svetlost tipkovnice
Ta nastavek se nanaša na pikice, ki označujejo koliko znakov ste vpisali in ne na same tipke. Tipke niso osvetljene.

Menjava varnostne kode

- 1) Izvedite prvih pet točk iz *Namestitev tipkovnice*
- 2) Izberite *Change security code*
- 3) V obe polji vpišite novo varnostno kodo in potrdite z *Next*

