

Krmilnik z WiFi priklopom za odpiranje garažnih vrat preko telefona

Opis vodnikov

- vodnik z vtičnico za 220 V napajanje krmilnika
- breznapetostni kontakt za odpiranje garažnih vrat (rdeča in črna)
- črni vodnik s senzorjem

Namestitev naprave

1. Priključitev:
 - Rdeč in črni vodnik priključite vzporedno na obstoječe stikalo za odpiranje vrat.
 - Po pritisku gumba v aplikaciji, se bo med rdečo in črno sklenil kontakt.
2. Namestitev na steno:
 - Napravo lahko pritrdite z vijaki ali priloženimi 3M lepilnimi trakovi.
 - Priporočljivo je kombinirati oba načina za boljšo stabilnost.

Dodajanje naprave v aplikacijo

1. Priprava naprave:
 - Vključite napravo in držite gumb za vklop (ON/OFF), dokler modra LED lučka ne začne hitro utripati.
 - Prepričajte se, da je vaš telefon povezan z omrežjem Wi-Fi (2.4 GHz) in ima vklopljen Bluetooth.
2. Dodajanje v aplikacijo:
 - Prenesite aplikacijo *Tuya Smart* ali *Smart Life* iz trgovine Google Play ali App Store.
 - V aplikaciji tapnite »+« in izberite »Electrical > Garage Door Opener Wi-Fi«.
 - Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi, vnesite geslo in sledite navodilom.

Povezava z glasovnimi pomočniki

- Amazon Alexa:
 1. Odprite aplikacijo Alexa in pojdite na razdelek *Skills*.
 2. Poiščite »Tuya Smart« ali »Smart Life« in omogočite spretnost.
 3. Povežite račun in uporabite ukaze, kot so:
 - »Alexa, open (ime naprave).«
 - »Alexa, close (ime naprave).«
- Google Home:
 1. Odprite aplikacijo Google Home in dodajte napravo »Tuya Smart« ali »Smart Life«.
 2. V aplikaciji omogočite glasovno upravljanje in nastavite PIN za varnost.

Dodatne funkcije in nastavitve

- Pametna obvestila:
 - Nastavite opomnike za opozorilo, če so garažna vrata odprta predolgo.
 - Nastavite časovnik za samodejno zapiranje.

Tehnična specifikacija

Napajanje 220V AC, Euro vtičnica

Wifi: 2.4 GHz, (omrežje 5 GHz ni podprto)

Podprte aplikacije: Tuya, Smart Life (za Android ali IOS)

Glasovno upravljanje: Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT

Dimenzija krmilnika: 90 x 40 x 20 mm

Dolžina kabla 120 cm

Senzor za odprta vrata s kablom dolžine 5 m

Način delovanja: po pritisku tipke v aplikaciji se med rdečo in črno sklene kontakt

Dimenzija embalaže: 160x110x50mm

Bruto teža: 360g

